

## Беспроводный акустический детектор Калипсо РД-110



- регулировка чувствительности
- защита от вскрытия
- срок работы батареи 1 год, CR 123 2 шт.
- режим контроля потери связи
- рабочие температуры: от -10 до +60 Гр.

<b>Калипсо РД-110</b>				
<p>Беспроводной детектор разбития стекла. Цифровая обработка сигнала. Высокий уровень защиты от ложных тревог. Регулируемая чувствительность. Цифровое кодирование радиосигнала. Информирование о неисправностях и разряде батареи. Высокая дальность радиосигнала. Детектирует разбитие обычного стекла, защищенного стекла, бронированного пленкой стекла, фольгированного стекла, двойного изоляционного стекла, армированного стекла. Привлекательный дизайн.</p>				
<b>Технические характеристики</b>		<b>Зона Обнаружения</b>		
Частота радиосигнала	868 МГц			
Дальность радиосигнала	до 150 м			
Элемент питания, литий (CR123A*2шт.)	3 В			
Потребление	до 30 мА			
Срок работы батареи	до 1 года			
Дальность обнаружения	4.6 м			
Рабочая температура	- 20 - 50 °С			
<b>Примечания:</b>		Не устанавливать ближе 2 м. от дверей		
Расстояние до охраняемого окна не более 4.6 м		Не устанавливать ближе 1 м от вентиляции		
Не преграждать пространство от детектора до стекла		Не устанавливать рядом с сиреной		
		<b>DIP 1</b>	<b>DIP 2</b>	<b>Чувствительность</b>
<b>Настройка DIP переключателей:</b>		OFF	OFF	Максимальная
DIP 3	ON/OFF	Отключение тревожного светодиода	OFF	Средняя
DIP 4	ON/OFF	Отключение тестового светодиода	ON	Низкая
		ON	ON	Минимальная
<b>Регистрация детектора:</b>		<b>Замена батареи:</b>		
<p>Включите контрольную панель в режим регистрации детекторов в соответствии с инструкцией на панель. Вставьте батарейку. Нажмите более 3 секунд кнопку тампера детектора. Контрольная панель подтвердит регистрацию устройства.</p>		<p>Снижение уровня заряда батареи уменьшает дальность радиосигнала детектора. Контрольная панель заранее проинформирует пользователя о снижении заряда батареи. В этом случае, батарею необходимо заменить, соблюдая полярность контактов. Необходимо использовать только рекомендованный тип батареи питания (CR123A)</p>		
<p><b>Дополнительную информацию и контакты службы поддержки можно получить на сайте <a href="http://www.kalipso.systems">www.kalipso.systems</a></b></p>				