

Пожарный детектор ПД-502



Беспроводный дымовой пожарный детектор со встроенной голосовой системой оповещения о задымлении.

- защита от вскрытия
- срок работы батареи 1 год, 3V CR123A 2 шт.
- режим экономии и контроля разряда батареи
 - режим контроля потери связи
- рабочие температуры: от -10 до +60 Гр.

Пожарный детектор ПД-502		
<p>Беспроводный пожарный дымовой оптический детектор. Встроенный световой и звуковой оповещатели. Голосовой оповещатель. Кнопка авто тестирования. Постоянный контроль связи с панелью. Цифровое кодирование радиосигнала. Информирование о неисправностях и разряде батареи. Привлекательный дизайн.</p>		
Технические характеристики		Примечания
Частота радиосигнала	868 МГц	Не устанавливать рядом с электропроводкой
Дальность радиосигнала	до 200 м	Не размещать рядом с металлом
Элемент питания, литий (CR123A*2)	6 В	Производить размещения детекторов в помещении, согласно местным правилам противопожарной безопасности
Потребление	до 40 мА	
Срок работы батареи	1 год	Не устанавливать в запыленном помещении
Зона покрытия до	50 м ³	
Рабочая температура	-5 - 50 °С	Не устанавливать в помещении с повышенной влажностью и перепадами температуры. Образовавшийся конденсат может вызвать ложную сработку детектора.
Замена батареи:		
<p>Снижение уровня заряда батареи уменьшает дальность радиосигнала детектора. Контрольная панель заранее проинформирует пользователя о снижении заряда батареи. В этом случае, батарею необходимо заменить, соблюдая полярность контактов. Необходимо использовать только рекомендованный тип батареи питания (CR123A). При разряде батареи встроенная сирена будет издавать периодический сигнал.</p>		Регистрация детектора:
		<p>Включите контрольную панель в режим регистрации детекторов в соответствии с инструкцией на панель. Вставьте батарейку. Сделайте сработку устройства. Контрольная панель подтвердит регистрацию устройства.</p>
<p>Дополнительную информацию и контакты службы поддержки можно получить на сайте www.kalipso.systems</p>		